



VAC100

Ref: 0144312

Préamplificateurs de mât

**Préamplificateurs
de mât**

Avril 2002


1 ENTREE

1 SORTIE



LE PREAMPLIFICATEUR DE MÂT **VAC100** EST CONÇU POUR AMPLIFIER LES SIGNAUX ANALOGIQUES ET NUMERIQUES TERRESTRES (DVBT) DE LA BANDE IV ET V POUR VENIR EN COMPLEMENT DE LA GAME **VISIOSELECT**. LA TELEALIMENTATION EST ASSUREE PAR LA STATION DE TÊTE VISIOSELECT.

Les avantages du boîtier exclusif VISIOSAT



- Boîtier étanche au ruissellement et résistant aux UV.
- Fixation sur mât grâce à un collier (fourni)
- Fixation sur support mural à l'aide de deux vis.
- Montage des câbles facilité par le basculement du préamplificateur à l'intérieur de son boîtier.

- PROTECTION DES ENTREES CONTRE LES EFFETS DE LA Foudre
- LA CONNECTIQUE EST DU TYPE F FEMELLE 75W

MODELE	VAC100
REFERENCE	0144312
Nombre d'entrée	1
Bande	UHF
Fréquences (MHz)	470-862
Gain (dB)	18
Facteur de bruit (dB)	2.8
Niveau de sortie* (dBμV)	105
Consommation 24V (mA)	45
Poids Unitaire (g)	170
Dimensions du produit LxBxH (mm)	124x108x040
Empattement (mm)	118
Dimensions de l'emballage LXBXH (mm)	155x130x50
Conditionnement par carton	50

* intermodulation à -52dB par la méthode à 3 porteuses égales.

Document non contractuel



**Préamplificateurs
de mât**

B.P - 46001 Cahors cedex 9 - FRANCE - Fax: +33(0)5 65 35 82 52 - E-mail: visiosat@visiosat.com